

## アニマルバスター 設置早見表

品名 圃場広さ		本体	FRP支柱	ステンガイシ	ロープ	ゲートクリップ	危険表示板
							
	1台 周囲 約120M × 2段	1台	2M間隔・・・60本 3M間隔・・・40本	支柱数×ロープ張段数 2M間隔・・・120個 3M間隔・・・80個	250M 1本	出入口×ロープ張段数 2段張り・・・2個	2枚 (50～100Mで1枚)
	1台 周囲 約300M × 2段	1台	2M間隔・・・150本 3M間隔・・・100本	支柱数×ロープ張段数 2M間隔・・・300個 3M間隔・・・200個	500M 1本 250M 1本	出入口×ロープ張段数 2段張り・・・2個	6枚 (50～100Mで1枚)
	1台 周囲 約600M × 2段	1台	2M間隔・・・300本 3M間隔・・・200本	支柱数×ロープ張段数 2M間隔・・・600個 3M間隔・・・400個	500M 2本 250M 1本	出入口×ロープ張段数 2段張り・・・2個	12枚 (50～100Mで1枚)
	1台 周囲 約1000M × 2段	1台	2M間隔・・・500本 3M間隔・・・333本	支柱数×ロープ張段数 2M間隔・・・1000個 3M間隔・・・666個	500M 4本	出入口×ロープ張段数 2段張り・・・2個	20枚 (50～100Mで1枚)

アニマルバスター本体 1台での最大電線長は、約3,000Mまで対応可能となっております。

※ 本体付属品



検電器 × 1個



アース棒 × 1



高圧線 × 1個



本体取付金具 × 1個



電池ケース × 1個



危険表示板 × 2

